

# リン酸鉄リチウムイオンの採用で 安全性と電池性能を大幅に向上!!



リン酸鉄  
リチウムイオン  
**徹底した  
安全性**

非常用電源  
として  
**停電時  
自動切替**

オフィス・店舗・家庭で  
**急速充電  
+  
高出力**

## 高性能の蓄電池を内蔵

安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン蓄電池を内蔵しています。

## 急速充電&高出力

約2.5時間で95%の急速充電ができます。  
1.5kWの高出力により複数の機器を同時使用可能です。

## 停電時自動切替

急な停電や計画停電の時に、自動切替・自動運転を行い、電力を安定供給します。

## 移動可能な屋内用電源

キャスター付きのため移動や持ち運びも便利です。  
非常時のみでなく日常の業務にもご利用いただくことができ、  
出力は4つ前面コンセントからAC100V、合計約1500Wの  
供給が可能です。

## 充電時間や残量時間が 一目でわかる表示機能(液晶画面)

時間(h、m)、%の同時表示が可能です。\*あくまでも目安となります。  
また、ご使用中の電力値も表示されます。

## NEW 増設用蓄電池で本体の電池容量を 約3倍に拡張

本体のリチウムイオン蓄電池(GAA24-2300M)に接続して蓄電池の  
大容量化を実現します。電池容量は本体の倍の4.6kWh、ノートパソ  
コンなら約40時間、冷蔵庫なら約24時間稼働します。

業務用・家庭用リン酸鉄リチウムイオン蓄電池

# G-LiFeセーブ

GAA24-2300M(本体) **NEW** GAA24-4600Z(増設用)




本体

増設用



## ピークシフト節電

電力需要のピーク時に節電し、  
電力の消費を分散。

## 計画停電対策

計画停電対策や災害・非常時に  
屋内で電源供給。

## クリーンエネルギー活用

太陽光など自然エネルギーを  
使った発電設備に併せて使用。

## ■製品仕様

品番	GAA24-2300M (本体)
ボディカラー	本体 ブラック パネル シルバー
種類 (セルタイプ)	リン酸鉄リチウムイオン
電池容量	2.3kWh
定格出力	1500W
交流入力	相数 単相2線 (アース付) 電圧 90~110V 電流 15A以下 周波数 50/60Hz 充電方式 急速充電方式 充電時間 0~95% 約2.5h 充電スイッチ 手動式 (停電時自動切替: 切替時間約30m/s)
交流出力	相数 単相2線 (アース付) 電圧 100V±10% 電流 15A 周波数 50/60Hz±3Hz (自動切替) ポート数 アース付コンセント×4口
パネル	ディスプレイ部 モノクロ、バックライト緑 SOC表示 (電池残量) 0~100% 残量時間表示 *h*m 状態表示 英語表記
環境条件	温度 0℃~40℃ (結露なきこと) 湿度 15~85%
寿命	1500サイクル (条件により異なります)
本体質量	約88kg
外形寸法	330(W)×560(H)×640(D) mm

NEW 本体の電池容量を約3倍に拡張できる「増設用蓄電池」が登場!

品番	GAA24-4600Z (増設用)
ボディカラー	本体 ブラック パネル シルバー
種類 (セルタイプ)	リン酸鉄リチウムイオン
電池容量	4.6kWh
使用温度範囲	0℃~40℃ (結露なきこと)
充電時間	7.5時間で95% ※本体のみは2.5時間
寸法	330(W)×560(H)×640(D) mm
質量	約80Kg

本体のリチウムイオン蓄電池(GAA24-2300M)に接続して蓄電池の大容量化を実現します。  
電池容量は本体の倍の4.6kWh。

## ■消費電力 持続時間の目安 ※満充電時、各1台接続の場合です。

◆家庭			本体のみ	本体+増設した場合
冷蔵庫	600L	180W	約8時間	約24時間
テレビ	42型液晶	190W	約8時間	約24時間
	42型プラズマ	385W	約4時間	約12時間
PC	15.6型ノート	120W	約13時間	約39時間
	23型デスクトップ	132W	約11時間	約33時間
◆店舗				
POS	小型システム	113W	約13時間	約39時間
	大型システム	312W	約5時間	約15時間
◆オフィス				
サーバ	小型タイプ	158W	約9時間	約27時間
PC	モバイルノート	65W	約23時間	約69時間

## 安全に関するご注意



- このカタログに記載の商品は国内用です。
- 入力と出力を逆に接続しないでください。
- 火の中へ入れたり、加熱をしないでください。
- 専用電源ケーブルを使用してください。
- AC入力コンセント、AC出力コンセントをショートさせないでください。
- 水やその他の液体を入れたり、ぬらしたりしないでください。
- 定格電圧・電流を越えて充電しないでください。
- 分解しないでください。
- 医療機器へは接続しないでください。(無断切替ではございません。)



〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

因幡電機産業株式会社

URL <http://www.abaniact.com/glife/>